Fiche technique A9C15419

Auxiliaire de temporisation pour iCT et iTL - 24...240 VCA - Acti9 - iATEt

Réf A9C15419

85.15€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/18846-auxiliaire-de-temporisation-pour-ict-et-itl-24240-vca-acti9-iatet--schneider-electric-a9c15419.html

Le produit Auxiliaire de temporisation pour iCT et iTL - 24...240 VCA - Acti9 - iATEt est en vente chez Domomat !



Fiche produit
Caractéristiques

A9C15419
Acti9, iATEt auxiliaire de temporisation 24...240VCA, pour iCT et iTL

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	ICT ITL
Nom abrégé de l'appareil	IATEt
Fonction produit	Auxiliaire temporisable
Tension circuit de commande	24...110 V c.c. impulsion 24...240 V AC 50/60 Hz maintenu

Complémentaires

Type de réglage	Configuration du retard
Domaine de réglage de la temporisation	1...36000 s
Courant maximum des sorties	0.2 A maintien 3 A appel
Consommation moyenne au maintien en VA	5 VA
Mode d'installation	Fixe, sur le côté gauche de TL ou CT
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Connection sortie : clips jaunes Connexion entrée : bornes type tunnel pour 2 souple câble(s) 2,5 mm² Connexion entrée : bornes type tunnel pour 2 rigide câble(s) 1,5 mm²

Environnement

Température de fonctionnement	-20...60 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric

Garantie contractuelle

Période	18 mois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.