# Fiche 15855 - Schneider

## Télécommande de blocs d'éclairage de sécurité - compatibilité 50 blocs

Réf 15855

**100.27€**TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/14410-telecommande-de-blocs-d-eclairage-de-securite-compatibilite-50-blocs-schneider-electric-15855.html

*Le produit Télécommande de blocs d'éclairage de sécurité - compatibilité 50 blocs est en vente chez Domomat !*



# Fiche produit
## Caractéristiques

# 15855
## Télécommande de blocs d'éclairage de sécurité - compatibilité 50 blocs

### Principale

| | |
|---|---|
| Statut commercial | Commercialisé |
| Gamme de produits | Multi 9 |
| Nom abrégé d'appareil | TBS 50 |
| Type de produit ou de composant | Télécommande pour bloc d'éclairage de secours |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Pas de 9 mm | 6 |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 220/240 V AC 45...60 Hz |
| Tension de sortie | 7,2 V DC |
| Puissance nominale en VA | 3.5 VA |
| Temps de chargement | 24 H |
| Nombre de blocs lumineux | 50 1.5 mm² BAES<br>30 TA41BDMMe<br>30 TA41BDM<br>30 BAAS MaMe<br>30 BAAS Ma |
| Raccordements - bornes | Borne à vis |
| Nombre de câbles | 2 2.5 mm² |
| Masse du produit | 0.25 kg |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0...40 °C |

### Caractéristiques environnementales

| | |
|---|---|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACh | Reference not containing SVHC above the threshold |
| Profil environnemental du produit | Disponible Télécharger Profil Environnemental Produit |
| Instruction fin de vie du produit | Disponible Télécharger Manuel De Fin De Vie |

### Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Période | 18 months |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.