Fiche technique A9E15536

Relais inverseur - 10A - 2P - tension de commande - 48 VCA - 1F + 1O/F - Acti9 - iRLI

Réf A9E15536

91.91€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/18919-relais-inverseur-10a-2p-tension-de-commande-48-vca-1f-1of-acti9-irli-schneider-electric-a9e15536.html

Le produit Relais inverseur - 10A - 2P - tension de commande - 48 VCA - 1F + 1O/F - Acti9 - iRLI
est en vente chez Domomat !



Fiche produit
Caractéristiques

A9E15536
Acti9, iRLI relais inverseur 10A 2P tension de commande 48VCA, 1F + 1O/F

Principal

Statut commercial	Commercialisé
Utilisation du relais	Relais inverseur
Gamme	Acti 9
Nom du produit	IRLI
Composition de contacts de signalisation	1 C/O + 1 NO
Tension circuit de commande	48 V AC 50/60 Hz

Complémentaire

[Ie] courant assigné d'emploi	10 A AC 230 V cos Phi = 1
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V AC
Puissance au maintien	4 VA
Courant démarrage alimentation	4 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	2
Couleur	Blanc
Durée de vie électrique	AC-21 : 100000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel 0.5...6 mm²

Environnement

Normes	IEC 255 NF C 45-250

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0848 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil

Garantie contractuelle

Période	18 mois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.