Démarreur direct Schneider

Démarreur direct départs moteurs en coffret LG7K

Réf LG7K06Q710

232.22€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/16803-demarreur-direct-departs-moteurs-en-coffret-lg7k-schneider-electric-lg7k06q710.html

Le produit Démarreur direct départs moteurs en coffret LG7K est en vente chez Domomat !



Fiche produit
Caractéristiques

LG7K06Q710
démarreur en coffret - LG7-K - 4..6,3 A - bobine 380 V CA

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys LG
Nom abrégé de l'appareil	LG7K
Fonction produit	Démarreur DOL intégré
Fonction de l'appareil	Sécurité
Catégorie d'emploi	AC-3
Composition de l' appareil	Disjoncteur Contacteur
[Ie] courant assigné d'emploi	4...6.3 A AC-3
Puissance moteur kW	2.2 kW à 400/415 V AC 50/60 Hz 1.1 kWà 220/230 V AC 50/60 Hz 3 kW à 440 V AC 50/60 Hz
Zone de réglage de protection thermique	4...6.3 A
Tension circuit de commande	380/400 V AC 50/60 Hz
Type de commande	Mushroom head pushbutton arrêt d'urgence rouge Bouton-poussoir stop noir O Bouton-poussoir start blanc I

Complémentaires

Nombre d'entrée de câble	4 cable entry :2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur 4 cable entry :2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
Largeur	175 mm
Hauteur	165 mm
Profondeur	177 mm
Poids	1.3 kg

Environnement

Normes	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Matière	Polycarbonate
Degré de protection IP	IP55 conformément à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 conformément à IEC 60529

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0832 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.