Tableau de charges

données techniques multimarques

Tableau de charge appareillage Legrand

R = Charge Résistive L = Charge Inductive C = Charge Capacitive LC = Charge Inductive et Capacitive		R ou Lampe incandescente ou halogène	L + Halogène TBT à ballast ferromagnétique	C ou LC + Halogène TBT à ballast électronique	L + Tube fluo à ballast ferromagnétique	C ou LC + Tube fluo à ballast électronique	C ou L ou LC Lampe fluocompacte	C ou LC + Lampe fluocompacte à ballast électronique	C ou L ou LC Lampe à LED	C ou LC + Lampe LED à ballast électronique
Ecovariateur 2 fils sans neutre										
Céliane 0 670 83 0 488 69 **Programme Mosaic** 0 784 07 0 792 07 0 488 70 **Niloé** 6 651 14 0 488 71	Mini Maxi	3 W 400 W	3 VA 400 VA	3 VA 400 VA	3 VA 200 VA	3 VA(1) 200 VA(1)	3 W(1) 75 W ou 10 lampes maxi(1)	3 VA(1) 400 VA(1)	3 W(1) 75 W ou 10 lampes maxi(1)	3 VA(1) 400 VA(1)
Variateur basique 2 fils sans neutre										
Céliane 0 670 82 **Programme Mosaic** 0 784 05	Mini Maxi	40 W 600 W	40 VA 600 VA	- -	40 VA 300 VA	- -	- -	- -	- -	- -
Variateur 3 fils 1000 W avec neutre										
Céliane 0 670 86 **Programme Mosaic** 0 784 02	Mini Maxi	100 W 1000 W	100 W 1000 W	100 VA 1000 VA	100 VA 500 VA	100 VA(1) 500 VA(1)	- -	100 VA(1) 500 VA(1)	- -	100 VA(1) 500 VA(1)
Ecodétecteur 2 fils, sans neutre, avec ou sans dérogation										
Céliane 0 670 26 **Programme Mosaic** 0 784 58 0 784 59 **Niloé** 6 651 22	Mini Maxi	3 W(2) 250 W	3 VA(2) 250 VA	3 VA(2) 250 VA	3 VA(2) 250 VA	3 VA(2) 250 VA	3 W(2) 100 W	3 VA(2) 250 VA	3 W(2) 100 W	3 VA(2) 250 VA
Ecodétecteur basique 3 fils, avec neutre										
Céliane 0 670 25 **Programme Mosaic** 0 784 50	Mini Maxi	0 W 400 W	0 VA 200 W	0 VA 200 VA	0 VA 150 VA	0 VA 150 VA	0 W 50 W	0 VA 200 VA	0 W 50 W	0 VA 200 W
Ecodétecteur 3 fils puissance 2000 W, avec neutre										
Céliane 0 670 99 **Programme Mosaic** 0 784 54	Mini Maxi	0 W 2000 W	0 VA 1000 VA	0 VA 1000 VA	0 VA 10 x (2 x 36 W)	0 VA 10 x (2 x 36 W)	0 VA 500 VA	0 VA 1000 VA	0 VA 500 VA	0 VA 1000 VA
Détecteur de présence 3 fils, avec neutre double technologie										
Programme Mosaic 0 784 52	Mini Maxi	0 W 2000 W	0 VA 1000 VA	0 VA 1000 VA	0 VA 10 x (2 x 36 W)	0 VA 10 x (2 x 36 W)	0 VA 500 VA	0 VA 1000 VA	0 VA 500 VA	0 VA 1000 VA

1 : Les lampes doivent être variables
2 : En cas de charge très faible, il peut être nécessaire d'utiliser un compensateur réf. 0 401 39