Fiche produit
Caractéristiques

MTN564419
Argus - détecteur de mouvement - installation plafond - Intérieur/extérieur 360°

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Détecteur de mouvement ARGUS
Type de produit ou de composant	Détecteur de mouvement
Type d'affichage	DEL
Temporisation	1 s...8 min
Angle de détection	0...360 °
Zone de détection	Latéral 10 m Frontal 16 m
Nuance de la couleur	Blanc polaire
Code couleur	RAL 9010
Matière	PC (polycarbonate) brillant
Type d'emballage	Carton
Degré de protection IP	IP55

Complémentaires

Type de réglage	Seuil de luminosité Durée de minuterie
Montage de l'appareil	Montage plafond
Hauteur de montage	2.5 m
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V
Courant de sortie	16 A
Fréquence du réseau	50 Hz
Réglage de l'intensité lumineuse	3...1000 lx
Type de protection	Protection de zone de glissement
Type de charge	Lampe Halogène : 2500 W - 230 V AC Lampe à incandescence : 3000 W - 230 V AC Capacitif : : 10 A, 140 µF - 230 V AC

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-20...25 °C
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0845 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Reference contains SVHC above the threshold - go to CaP for more details
Profil environnemental du produit	Disponible Télécharger Profil Environnemental Produit
Instruction fin de vie du produit	Disponible Télécharger Manuel De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Période	18 months

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.