50654 | Aric montage

Spot LED encastré DL-ISO - 8W - 3000°K - 770lm - Rond - Lames ressorts - Dimmable - Nickel

Réf 50654 **46.16€TTC***

https://www.domomat.com/29953-spot-led-encastre-dl-iso-8w-3000k-770lm-rond-lames-ressorts-dimmable-nickel-aric-50654.html

Spot LED encastré DL-ISO - 8W - 4000°K - 820lm - Rond - Lames ressorts - Dimmable - Nickel

Réf 50655 **46.16€TTC***

https://www.domomat.com/29954-spot-led-encastre-dl-iso-8w-4000k-820lm-rond-lames-ressorts-dimmable-nickel-aric-50655.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Spot encastrable intérieur Aric
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

DL-ISO IP65

220-240V~ 50/60Hz 8W

Désignation	Code	Couleur	T° Couleur LED	Poids (kg)	Croquis & Découpe
DL-ISO IP65 50° 8W/3000K BLC	50652	BLANC	3000 K	0.37	
DL-ISO IP65 50° 8W/4000K BLC	50653	BLANC	4000 K		
DL-ISO IP65 50° 8W/3000K NICK	50654	NICKEL	3000 K		
DL-ISO IP65 50° 8W/4000K NICK	50655	NICKEL	4000 K		

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.

Pour une utilisation en INTERIEUR uniquement

ATTENTION : Raccordement au réseau !

► L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

Installation



**Sauf Alimentation qui doit être placée au-dessus de l'isolation.

	Pour ouvrir appuyer sur patte du capot	Ouvrir le capot	Raccorder l'alimentation en respectant bien les repères. Section de 0.5 mm² à 2.5² 	Refermer le capot sur les fils / câbles	Installer le luminaire au plafond en relevant les deux Pinces.

Passage en coupure / repiquage : max. 10 luminaires

Informations de maintenance :

► **Danger, risque de chocs électriques** : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

► Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.