# 53026 | Notice d'installation

## Réglette LED murale blanche MAUD pour salle d'eau - 8W - 4000K - IP20/21 - Non dimmable - Avec ampoule

Réf 53026

**46.04€TTC***

Voir le produit :
https://www.domomat.com/27786-reglette-led-murale-blanche-maud-pour-salle-d-eau-8w-4000k-ip2021-non-dimmable-avec-ampoule-aric-53026.html

*Le produit Réglette LED murale blanche MAUD pour salle d'eau - 8W - 4000K - IP20/21 - Non dimmable - Avec ampoule est en vente chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

# Instructions de montage

| MAUD | IK07 | 220-240 V~ 50/60Hz |
|---|---|---|
| Applique de salle de bain à LED | | |

| Code | Puissance LED | Teinte LED | Couleur | Classe | IP | Volume Salle de bain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53061 | 8 W<br>P. Absorbée : 9,5W<br>Fact. de Puissance : 0,68 | Blanc Neutre 4000K | Gris | | 44 | Volume 2 et Hors Volume |
| 53024 | | | Blanc | | | |
| 53025 | | | | | 44* | |
| 53026 | | | | | 21** | Hors Volume |
| 53060 | 6 W<br>P. Absorbée : 6,3W<br>Fact. de Puissance : 0,53 | Blanc Chaud 2700K | Gris | | 44 | Volume 2 et Hors Volume |
| 53041 | | | Blanc | | | |
| 53042 | | | | | 44* | |
| 53043 | | | | | 21** | Hors Volume |

* IP44 en pose horizontale et verticale si inter. orienté vers le bas.

** IP21 en pose horizontale - IP20 en pose verticale






(*) 2,25m du sol fini ou fond de la baignoire

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:

- ►ATTENTION ! Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ►L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.
- ►Pour une utilisation en intérieur uniquement.




Entraxe de fixation

Ouvrir la trappe à l'aide d'un tournevis plat



Insérer les fils



Raccorder au réseau

Fermer la trappe

Fixer à travers l'applique et tester l'allumage.

Presser fortement les caches-vis

Informations de maintenance :

- ►Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.
- ►**Danger, risque de chocs électriques :** la source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.