

6741W/BM - Comelit



**Moniteur mini mains libres Wifi BM -
4,3 pouces -16/9 - Blanc**

Réf 6741W/BM

423.97€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/113686-moniteur-mini-mains-libres-wifi-bm-43-pouces-169-blanc-comelit-6741w-bm.html>

*Le produit Moniteur mini mains libres Wifi BM - 4,3 pouces -16/9 - Blanc
est en vente chez Domomat !*





6741W/BM

MONITEUR MINI MAINS LIBRES WI-FI BM. SB2

SIMPLEBUS2

Moniteur Mini mains libres Wi-Fi avec écran couleurs 4,3 pouces 16/9, phonie full-duplex et boucle magnétique pour les porteurs de prothèse acoustiques. Grâce à l'association avec l'application Comelit disponible sur Android ou iOS et/ou à l'association avec l'assistant vocal Alexa, il permet de répondre aux appels directement depuis votre smartphone/tablette/Alexa, en mode local ou à distance. Le Mini mains libres Wi-Fi permet la validation de la Reconnaissance Faciale depuis l'application afin d'envoyer la commande d'ouvrir porte lorsqu'une personne est reconnue. D'autres fonctions sont disponibles depuis l'application tels que le contrôle de la lumière ou la gestion d'une ouverture supplémentaire. La réception de notifications push est également possible notamment lorsqu'une personne faisant un appel à la platine extérieure est reconnue. Le moniteur est compatible avec les systèmes Simplebus 2 Comelit. Il n'est pas livré avec l'étrier art. 6710 qu'il faudra commander séparément.

AWARDSDESIGN
MILANO



6741W/BM

MONITEUR MINI MAINS LIBRES WI-FI BM. SB2

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	160
Largeur (mm)	115
Profondeur (mm)	22
Poids du produit (g)	400
Couleur du produit	Blanc RAL9003
Matériaux de construction	ABS
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTEMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui

DISPLAY

Display taille (")	4.3
Type d'écran	LCD
Rapport d'aspect	16:9
Résolution (pixels)	480x272
Menu à l'écran (OSD)	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Typologie	Mains libres
Boucle magnétique	Oui
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W
Technologies mises en place	Full-Duplex



6741W/BM

MONITEUR MINI MAINS LIBRES WI-FI BM. SB2

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	22÷34 VDC (Bus)
Absorption en veille (W)	0.1
Absorption en veille en mode kit (W)	1.9
Absorption maximale (W)	8.1

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Capacitif
Boutons de service	Ouvre-porte, Réponse, Silencieux (Privacy), Menu, Messages, Porte ouverte
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	4
Bornes	L L CFP1 CFP2
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	1

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume de la sonnerie	Oui
Luminosité de l'écran	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de connexion Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canaux
Méthode de cryptage et d'authentification prise en charge	Réseaux OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (code ASCII à 5 chiffres ou 10 hexadécimaux), WEP 128 bits (code à 13 chiffres ASCII ou 26 codes hexadécimaux)
Attribution d'adresse IP	DHCP
Connexion IoT au Comelit Cloud	Oui
Mise à jour du micrologiciel via Comelit Cloud	Oui



6741W/BM

MONITEUR MINI MAINS LIBRES WI-FI BM. SB2

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte	Oui
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Auto-allumage	Oui
Appell au standard de conciergerie	Oui
Appels intercom	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Réponse automatique (mains libres)	Oui
Mémoire vidéo	Oui
Envoi d'appels d'alarme	Oui
Commande actionneur	Oui
Adresse multiple	Oui
Intégration avec les assistants vocaux	Oui
Identification faciale	Oui
Signalisation porte ouverte	Oui
Affichage date/heure	Oui

**6741W/BM****MONITEUR MINI MAINS LIBRES WI-FI BM. SB2****ACCESSOIRES****6711WV PLATINE D'ADAPTATION POUR MINI MAINS LIBRES**

Platine d'adaptation pour l'installation du moniteurs Mini mains libres en cas de remplacement de moniteurs Planux, Smart et Icona avec montage encastré ou mural. Couleur blanc. Dimensions: 170x220x3 mm.

**6732A BASE DE TABLE MONITEUR MINI MAINS LIBRES S2**

Accessoire pour installer le moniteur Mini mains libres système Simplebus 2 en version de table.

**6720 SUPPORT PASSAGE CÂBLES EXTÉRIEURS MINI ML 2 FILS**

Support en saillie pour moniteur Mini mains libres permettant le passage de câbles extérieurs.

**6710 ÉTRIER ET BORNE DE DÉRIVATION POUR MONITEUR MINI**

Étrier de fixation murale ou sur boîtier standard pour le moniteur MINI avec boucle magnétique avec boucle magnétique pour les porteurs de prothèses acoustiques. Il comprend également la borne de dérivation pour la colonne montante art 1214/2C. Dimensions : 145 x 100 x 4 mm.