

## Fiche - ST - Gretel



Options  
Incorporables


**Sécurité de coupure d'alimentation  
générale Gretel - Pour chaudière  
Gretel SCAV-DCSV**

Réf ST

**144.30€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/99227-securite-de-coupure-d-alimentation-generale-gretel-pour-chaudiere-gretel-sca-dcsv-gretel-st.html>

*Le produit Sécurité de coupure d'alimentation générale Gretel - Pour chaudière Gretel  
SCAV-DCSV  
est en vente chez Domomat !*



Séries :  
à usage  
domestique

**INTEGRATION  
SECURITE DE COUPURE GENERALE  
KMST**

- 1) Déposer du bornier N - L1 - L2 - L3 – débrancher les fils de puissance (Rouge, Noir, Marron, Bleu (neutre))
- 2) Supprimer le petit fil rouge en 0.75mm<sup>2</sup> qui part de L1 au et qui va à la borne porte fusible F
- 3) Raccorder le fil rouge fourni sur le porte fusible F (à la place de celui supprimé)
- 4) Positionner le contacteur KMST à la place du bornier.
- 5) Raccorder le ou les neutres dans la borne marquée **N (bleu borne n°1)**
- 6) Raccorder les fils de puissance dans les bornes marquées **L1 (rouge borne n°3), L2 (noir borne n°5), L3 (marron borne n°7)**
- 7) Raccorder le fil rose fourni avec le contacteur KMST (en A1) sur la sécurité thermique – jumelé avec le rose en place sur le contact NC (Normalement fermé).
- 8) Débrancher le fil gris de la sécurité thermique et l'isoler. Isoler aussi le connecteur de la sécurité thermique avec la cosse faston rouge fournie.

