NU121820 | Schneider fiche

Boîte de concentration Unica - Encastrée - Horizontale - Complète - 2x8 modules - Blanc antimicrobien

Réf NU171820

39.98€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/36319-boite-de-concentration-unica-encastree-horizontale-complete-2x8-modules-blanc-antimicrobien-schneider-electric-nu171820.html

Le produit Boîte de concentration Unica - Encastrée - Horizontale - Complète - 2x8 modules - Blanc antimicrobien est en vente chez Domomat !



Fiche produit
Caractéristiques

NU171820
Unica - boîte de concentration encastrée complète - 2 rang de 8 mod - Blanc anti

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produits	Unica
Gamme	Unica
Fonction produit	Boîte de concentration
Accessoires associés	Unica
Nombre de modules	2 x 8 modules
Mode de fixation	Griffes Encastrement
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Équipement fournis	Support de fixation Plaque
Montage de l'appareil	Encastré
Entrée de câble	6 prédécoupes 20 mm pour diamètre 6 prédécoupes 25 mm pour diamètre 2 bottom entrées de câbles 45 x 25 mm pour taille 20 mm pour diamètre 4 bottom cable entries 50 x 35 mm pour taille 25 mm pour diamètre
Tenue au feu	850 °C @<= 30 s
Matière	Plaque de finition : ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Séparateur : ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Box : PC Pied pour séparateur : PC
Traitement de surface	Antibactérien
Profondeur	62 mm
Largeur	230 mm
Hauteur	165 mm
Poids	0,468 kg
Canal ciblé	Professionnel

Environnement

Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Product Life Status : Commercialisé

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.