NU343130 | Schneider fiche

Prise RCA Unica - Triple - 1 module - Alu

Réf NU343130

62.64€TTC*

Voir le produit :
https://www.domomat.com/36130-prise-rca-unica-triple-1-module-alu-schneider-electric-nu343130.html

Le produit Prise RCA Unica - Triple - 1 module - Alu est en vente chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Fiche produit
Caractéristiques

NU343130
Unica - prise RCA triple (rouge blanc jaune) - 1 mod - Alu - méca seul

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Fonction produit	Prise audio/vidéo
Type de connecteur	RCA
Type de circuit	Audio/Video
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Aluminium
Type d'emballage	Film plastique souple

Complémentaires

Mode de fixation	Clipsable
Nombre de modules	1 module
Finition de la surface	Brillant
Quantité par lot	Lot de 10
Vente par quantité indivisible	1
Bornes de raccordement	Bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	<= 1,5 Mm² souple <= 1,5 Mm² rigide
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	PC (polycarbonate) GF10 FR boitier Thermoplastique ABS-anti UV enjoliveur
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	28 mm
Profondeur d'encastrement	19 mm
Poids	0,02 kg
Canal ciblé	Professionnel

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5…50 °C
Température de fonctionnement	5…45 °C
Degré d'étanchéité IP	IP2xC
Tenue aux choc IK	IK02
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Product Life Status : Commercialisé

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.