

## VIT25M3 | Urmet fiche



### Kit micro-centrale avec lecteur et badge programmable

Réf VIT25M3

**134.26€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/35342-kit-micro-centrale-avec-lecteur-et-badge-programmable-urmet-vit25m3.html>

*Le produit Kit micro-centrale avec lecteur et badge programmable est en vente chez Domomat !*





## RÉF. VIT25M3

**Idéal pour le remplacement rapide du canon PTT petite copropriété.  
gestion des badges sans déplacements par Internet**

S'adapte sur toutes plaques de rue et claviers prédisposés pour recevoir un canon PTT.

Kit composé de :

- 1 micro-centrale VIGIK/Résidents V2.
- 1 lecteur format T25VK2.
- 1 clé noire de proximité.
- 1 notice d'installation.

3 types de gestion :

1) Programmation par clé maître fournie et directement sur le lecteur sans outil.

2) Programmation sur Internet : [www.jegeremaresidence.com](http://www.jegeremaresidence.com).

Vous sauvegarder vos bases sur internet et vous n'avez plus besoin de vous rendre sur place pour la programmation des badges.

Vous pouvez également vous avancer en créant votre site sans avoir la centrale entre les mains !

3) Programmation sur la centrale avec le pupitre portable CLAI/PROX

Caractéristiques :

- Centrale autonome 1 porte Résidents et agréée VIGIK.
- Gestion en Local : jusqu'à 1000 clés MEMOPROX.
- Gestion par Internet sans déplacement : jusqu'à 5000 clés MEMOPROX avec un encodeur (réf.: 18970001 ou 18970003).
- Borniers débrochables.
- Mémoire amovible.
- Capacité de 200 services VIGIK.
- Distance centrale-lecteur max. : 100 mètres avec SYT 8/10è et 30 m avec coax 50 ohms (type RG58 C/U)
- Services VIGIK programmés : Opérateurs postaux / ERDF-GRDF / France Télécom / Urgences / Sécurité.
- Auto-diagnostic du système par leds.
- Alimentation 12-30 C Vca 0.5A ou 12-24 Vcc 6A.
- Date, heure et relais programmés.
- Sauvegarde par pile.
- Relais NO/NF 5A.
- Programmation des clés résidents sur site par clé maître, pupitre portable CLAI/PROX, ou à distance par [jegeremaresidence.com](http://jegeremaresidence.com)

Compatible VITSOFT à partir du firmware FV 10.26.

Conception et fabrication française.

Dimensions :

Centrale (L x H x P) : 72 x 68 x 19 mm

Lecteur (D x H x P) : 43 x 9 x 25 mm

### Caractéristiques Techniques :

Consommation continue : 12 V à 30 V – 0.5A.

Consommation alternative : 12 V à 24 V – 6 VA.

Gamme de température : de – 20 ° C à + 70 ° C.

Normes CE : conforme.

Indice de protection IP : IP-54.

Boîtier : ABS VO Ininflammable.

### Accessoires :

Câble de liaison PC - centrale : COR/MIT.

Pupitre portable de programmation CLAI/PROX



Pupitre de programmation portable : CLAI/PROX  
Logiciel Internet gratuit : jegemaresidence.com

**Finition Produits :**

Boitier de couleur blanche, étiquette blanche (mention V2)

**Précaution d'emploi :**

Alimentation URMET conseillé : 9000/230

**Patrimoine :**

Petit collectif Moyen collectif Grand collectif

**Documents liés :**

[SYNOPTIQUE VIT25M 2015.JPG](#)