



Fiche technique 140130 URA



Télécommande connectée Ethernet Ura - Pour le contrôle à distance des BAES SATI

Réf 140130

311.65€^{TTC*}

Voir le produit : https://www.domomat.com/69446-telecommande-connectee-ethernet-ura-pour-le-controle-a-distance-des-baes-sati-ura-140130.html

Le produit Télécommande connectée Ethernet Ura - Pour le contrôle à distance des BAES SATI est en vente chez Domomat!





CARACTERISTIQUES PRODUIT



Pour le contrôle à distance des BAES SATI connecté de marque URA dans les établissements pourvus d'une connexion Ethernet

www.ura.fr

Désignation	Télécommande connectée RJ
Référence	140 130
Fonctions	 Contrôler à distance une installation d'éclairage de sécurité connectée via la web app EVA Commander d'un point centralisé la mise au repos de l'ensemble des BAES en absence de secteur Pour les ERP comportant des locaux à sommeil: Mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation du bloc «BAES+BAEH» en cas d'interruption de l'alimentation générale Allumage de la fonction BAES d'évacuation du bloc «BAES+BAEH» en cas d'alarme incendie Déclencher la mise en fonction des dispositifs de balisage renforcé (DBR) en cas d'alarme incendie Commander les fonctions de visibilité augmentée et balisage lumineux d'évacuation avec les BAES Uraone / Urajet (SATI connecté et Adr) Mise au repos automatique des BAES en cas de coupure de l'éclairage par automatisme Tester l'allumage des BAES sans coupure de l'éclairage normal Réinitialisation des heures de test
Capacité	Jusqu'à 63 BAES et/ou Type 4 2B et/ou BAAS Ma
Tension de sortie	TBTS
Télécommande de mise au repos des BAES	Par boutons poussoir en face avant
Voyant en face avant	 Confirmation ordre allumage ou extinction Déclenchement alarme incendie Réseau Ethernet Mode de surveillance
Raccordement réseau Ethernet	Prise RJ 45
Boitier	4 modules DIN
Fixation	Rail oméga
Capacité des bornes	2 x 1,5 mm ²
Alimentation	230 V - ±10% - 50 Hz
Classe	II
Consommation	10 mA