

Fiche technique 140132 URA

Passerelle de configuration URA - Pour BAES et télécommandes

Réf 140132

204.24€^{TTC*}



Voir le produit : <https://www.domomat.com/69448-passerelle-de-configuration-ura-pour-baes-et-telecommandes-ura-140132.html>



*Le produit Passerelle de configuration URA - Pour BAES et télécommandes
est en vente chez Domomat !*



CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	Passerelle de configuration
Référence	140 132
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> – Paramétrage des télécommandes connectées – Adressage des BAES – Affectation d'un numéro d'ordre aux BAES pour la fonction balisage lumineux d'évacuation – Visualisation des données des BAES (défaut, temps de la dernière autonomie) – Paramétrage des produits en IR et en NFC – Accès rapide aux documents techniques du produit – Sauvegarde et partage des paramètres de configuration – Aide au diagnostic
Compatibilité Smartphone	Smartphone avec technologie BLE (Bluetooth low Energy) version 4,2 minimum
Application «Close Up Legrand »	Disponible sur  et  (IOS ≥ 9, Android ≥ 4,4)
Distance communication infra rouge	13 m maximum
Température de stockage	-20° C à +70° C
Pointeur laser	Laser Classe 2, 662 nm ± 5 nm, P < 1 mW
Poids	124 g
Température d'utilisation	-5° C à +45° C
Alimentation	Batterie interne, chargement par micro USB type B* (câble non fourni)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.