


Fiche - kaci - Indigo

KACI R-B

- Downlight encastré rond.
- Diffuseur en verre opalin.
- Fixation par lamelles.
- Précâblé 0.50m.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.
- Accessoire pour pose apparente à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
KC211R25	ALUMINIUM BROSSE	ALUMINIUM	AC 230V	DC 12V	3W	3000K	350 Lm	220 Lm
KC211R30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 12V	3W	3000K	350 Lm	220 Lm



ALUMINIUM BROSSE

BLANC MAT

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION
BASEKC211R25	ALUMINIUM BROSSE	ALUMINIUM	KACI R-B BASE RONDE
BASEKC211R30	BLANC MAT	ALUMINIUM	KACI R-B BASE RONDE



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (55 mm)



Faisceau 100°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.





Alimentation classe II incluse.




A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 12VDC.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.