

# SOLAR2R

## Lecteur autonome bi-technologie

Cette bi-technologie permet l'ouverture d'une porte à l'aide d'un code et/ou d'un badge.

Le SOLAR2R est un lecteur autonome avec son électronique sécurisée. Vous avez la possibilité d'installer 2 lecteurs sur cette même centrale, permettant ainsi l'utilisation de 2 portes.

- **dimensions (L x l x P)** 90 x 130 x 35 mm
- **technologie** 125 KHZ
- **protocole** Marin
- **2 entrées** bouton poussoir + 2 entrées : contact porte
- **2 relais d'ouverture** : 1 contact RT 6A/250V
- **1 relais d'alarme** : 1 contact RT 6A/250V
- code maître programmable sur 5 termes
- **alimentation** 12V DC
- **consommation** :
  - centrale SOLAR2R + 1 lecteur = 260mA
  - centrale SOLAR2R + 2 lecteurs = 500mA


Code	Référence	Description
F01001000091	<b>SOLAR2R</b>	LECTEUR AUTONOME 1 PORTE

### Possibilité de trois modes de fonctionnement, pour plus de sécurité :

- badge + code
- badge uniquement
- code uniquement



METAL1



NOUVEAUTÉ CDVI



Alimentations préconisées



ADC335



BS60

31, avenue du Général Leclerc  
93500 PANTIN

Tél. : +33 (0)1 48 91 01 02

[www.cdvi.com](http://www.cdvi.com)

