Fiche produit
Caractéristiques

ENN39041
Mureva - poussoir cde volets-roulants en direct - blanc - en saillie - IK07 IP55

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Mureva
Type de produit ou de composant	Volet-roulant
Présentation du produit	Produit complet
Équipement fournis	Fourni sans griffes
Teinte de couleur de la boîte	Blanc (RAL 9003)
Teinte de couleur du cadre	Blanc (RAL 9003)
Teinte de couleur de la plaque	Blanc (RAL 9003)
Quantité par lot	1 piece

Complémentaires

Montage du système d'installation	En saillie
Commande	Doigt d'interrupteur
Type de commande	Automatique Directe
Courant assigné d'emploi	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC
Conditions d'utilisation	Intérieur/Extérieur
Plage de puissance	500 W
Matière	Polypropylène PC (polycarbonate)
Mode de fixation	Par 2 vis
Entrée de câble	Easy Valve Access Ø 6...20 mm
Hauteur	72 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	47 mm

Environnement

Labels qualité	NF
Degré de protection IP	IP55
Degré de protection IK	IK07
Tenue à la flamme	Auto-extinguible >= 650 °C selon IEC 60695-2-1
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour stockage	-25...55 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS	Compliant - since 0603 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold

Garantie contractuelle

Période	18 mois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.