Fiche technique ISM10902

Lot de 24 cloisons de séparation pour goulotte PVC Optiline 45

Réf ISM10902

7.01€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/6163-lot-de-24-cloisons-de-separation-pour-goulotte-pvc-optiline-45-schneider-electric-ism10902.html

Le produit Lot de 24 cloisons de séparation pour goulotte PVC Optiline 45 est en vente chez Domomat !



Fiche produit
Caractéristiques

ISM10902
OptiLine 45 et 70 - cloison séparation courants fort/faible - blanc - 24 x 1 m

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	OptiLine 45 OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit ou de composant	Cloisonde séparation
Couleur	Blanc RAL 9010
Quantité par lot	24 m

Complémentaires

Matériau de partage	Aluminium Plastique
Coupe transversale de partage	120 x 55 mm 140 x 55 mm 155 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 80 x 55 mm 95 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	1000 mm
Hauteur	17 mm
Largeur	47 mm

Environnement

Normes	NF C 68-102 EN 50085-2-1 : 2002 EN 50085-1 : 2005 93/68/EEC 73/23/EEC
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP30

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS	Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
Profil environnemental du produit	Disponible Télécharger Profil Environnemental Produit

Garantie contractuelle

Période	18 mois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.