

## 50123 - Aric



**Downlight basse luminance RANDY  
1 Aric - Basculant - 13W - 4000K -  
Blanc - Avec ampoule**  
Réf 50123

**79.32€<sup>TTC\*</sup>**

---

Voir le produit : <https://www.domomat.com/46617-downlight-basse-luminance-randy-1-aric-basculant-13w-4000k-blanc-avec-ampoule-aric-50123.html>

*Le produit Downlight basse luminance RANDY 1 Aric - Basculant - 13W - 4000K - Blanc  
- Avec ampoule  
est en vente chez Domomat !*





# RANDY 1 13W 4000K blanc

Downlight basse luminance IP20 basculant, Ø112mm, LED 40000H intégrées, driver séparé fourni  
Code : **50123**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,97
<b>IP</b>	IP20	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	50 °
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Flux lumineux total</b>	1300 lm
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Efficacité lumineuse</b>	90.15 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc 9010	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur aluminium	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 360 ° - 60 °	<b>Durée de vie moyenne</b>	40000 h
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB SHARP - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	20000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	0.43 kg
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 13 W / 14.42 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 68 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)	<b>Recommandations d'installation</b>	Alimentation Philips 350mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Autres commentaires</b>	Flicker free - pas de scintillement