







ENCASTRE GRACE



220-240V / 50-60Hz IP 20/44 IK02



Code	Poids (kg)	Puissance (W)	Kelvin (K)	Ø Déc.
50330	0,107	5	3000	70
50332	0,107	5	4000	70
50331	0,107	7	3000	70
50333	0,107	7	4000	70
50334	0,207	12	4000	130
50335	0,266	17	4000	150



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.




Luminaire pour usage en EXTERIEUR sous auvent
Aptitude d'usage en INTERIEUR dans les conditions normales d'utilisation.



Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.



Luminaires ne pouvant pas être recouverts d'un matériau isolant thermique



En cas de fissure le produit doit être remplacé.

ATTENTION : Raccordement au réseau !

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

- Raccorder le câble au bornier : Phase : borne L, Neutre : borne N.



Informations de maintenance :



► **Danger, risque de chocs électriques** : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.



► Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.