

## 55272 | Aric fiche

---

### Ruban LED Flexo LED 112 - 5m - 84W - 3000K - Blanc

Réf 55272 **107.70€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/38757-ruban-led-flexo-led-112-5m-84w-3000k-blanc-aric-55272.html>


### Kit ruban LED Flexo LED 112 - 5m - 84W - 3000K - Avec alimentation - Blanc

Réf 55276 **168.37€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/38845-kit-ruban-led-flexo-led-112-5m-84w-3000k-avec-alimentation-blanc-aric-55276.html>

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Cordons et rubans LED Aric  
chez Domomat !



\* : Prix sur le site Domomat.com au 30/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

IP20 IK02



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	560 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	84,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	24V DC 3500mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	90 - 95
Faisceau	120°
Flux lumineux total	8 400 lm
Efficacité lumineuse	100,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ 40 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	0,00
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :


Mode de montage  
Sur équerre ou profilé

Recommandations installation:  
Usage intérieur uniquement. Peut être coupé toutes les 8 LED (7,1 cm). Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. Rayon de courbure max 50mm.

Câble  
Précâblage LIYY 2x0,5mm<sup>2</sup> 1m (soudé).

Autres commentaires  
Circuit sur piste non-protégé. Largeur 10mm. Ruban adhésif LED 2835 112 LED/m ; 16,8W/m ; 1680 lm/m

SDCM = 3



EEI (équiv. lampe):

