

## 55273 | Aric fiche

---

### Ruban LED Flexo LED 112 - 5m - 84W - 4000K - Blanc

Réf 55273 **107.70€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/38758-ruban-led-flexo-led-112-5m-84w-4000k-blanc-aric-55273.html>


### Kit ruban LED Flexo LED 112 - 5m - 84W - 4000K - Avec alimentation - Blanc

Réf 55277 **168.37€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/38846-kit-ruban-led-flexo-led-112-5m-84w-4000k-avec-alimentation-blanc-aric-55277.html>

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Cordons et rubans LED Aric  
chez Domomat !



\* : Prix sur le site Domomat.com au 26/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

IP20 IK02



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	560 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	84,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	24V DC 3500mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	90 - 95
Faisceau	120°
Flux lumineux total	8 750 lm
Efficacité lumineuse	104,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ 40 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	0,00
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



#### Applications spécifiques :

#### Mode de montage

Sur équerre ou profilé

#### Recommandations installation:

Usage intérieur uniquement. Peut être coupé toutes les 8 LED (7,1 cm). Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. Rayon de courbure max 50mm.


#### Câble

Précâblage LIYY 2x0,5mm<sup>2</sup> 1m (soudé).

#### Autres commentaires

Circuit sur piste non-protégé. Largeur 10mm. Ruban adhésif LED 2835 112 LED/m ; 16,8W/m ; 1750 lm/m

SDCM = 3



EEI (équiv. lampe):

