Fiche Schneider EVP1PSS4

Kit rétrofit Evlink parking Schneider - Prise T3 vers prise T2S

Réf EVP1PSS4

583.19€TTC*

Voir le produit :
https://www.domomat.com/64584-kit-retrofit-evlink-parking-schneider-prise-t3-vers-prise-t2s-schneider-electric-evp1pss4.html

Le produit Kit rétrofit Evlink parking Schneider - Prise T3 vers prise T2S est en vente chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Fiche produit
Caractéristiques

EVP1PSS4
EVlink parking - kit rétrofit prise T3 vers prise T2S

Principales

Gamme	EVlink
Fonction produit	Prise électrique
Type de prise	T2 avec obturateur
Nombre de pôles	3P + N
[Us] tension d'alimentation	380...415 V CA 50/60 Hz
Courant d'alimentation maximum	32 A
Compatibilité de gamme	EVlink EVlink parking EVF2 station de charge EVlink EVlink parking EVW2 station de charge EVlink EVlink parking EVP2 boîtier

Complémentaires

Matière	Plastique
Hauteur	260 mm
Largeur	110 mm
Profondeur	80 mm
Poids du produit	1,34 kg
Couleur	Green

Environnement

Degré de protection IP	IP54 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Température de fonctionnement	-30…50 °C
Température ambiante de stockage	-40…80 °C
Humidité relative	5…95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,6 kg
Hauteur de l'emballage 1	13,3 cm
Largeur de l'emballage 1	14 cm
Longueur de l'emballage 1	28 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	13,566 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois