

MUR35052



Arrêt d'urgence à clé IP55 IK07 - Composable - Jaune - Mureva Styl

Réf MUR35052 **71.02€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/22476-arret-d-urgence-a-cle-ip55-ik07-composable-jaune-mureva-styl-schneider-electric-mur35052.html>




Arrêt d'urgence 1/4 tour IP55 IK07- Composable - Jaune - Mureva Styl

Réf MUR35053 **48.16€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/22477-arret-d-urgence-14-tour-ip55-ik07-composable-jaune-mureva-styl-schneider-electric-mur35053.html>

*Retrouvez tous les produits de la catégorie
Commandes spécifiques Schneider Electric
chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 24/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Mureva Styl
Fonction produit	Interrupteur d'urgence
Présentation du produit	Insert
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré Saillie
Type d'interrupteur	Interrupteur à clé
Type de serrure à clé	455
Courant assigné d'emploi	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/Extérieur
Matière	ABS
Mode de fixation	Par 2 vis
Entrée de câble	Easy Valve Access Ø 6 à 20 mm
Marquage	Arrêt d'urgence
Longueur	71 mm
Hauteur	80 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	78 mm

Environnement

Labels qualité	CE EAC
Degré d'étanchéité IP	IP55
Tenue aux choc IK	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible ≥ 650 °C selon IEC 60695-2-1
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...55 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.