

Fiche - 100362 - Miidex



**Détecteur radio fréquence pour
étanches LED Danube - Miidex**

Réf 100362

27.00€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/151205-detecteur-radio-frequence-pour-etanches-led-danube-miidex-vision-el-100362.html>

*Le produit Détecteur radio fréquence pour étanches LED Danube - Miidex
est en vente chez Domomat !*




DANUBE DÉTECTEUR RF POUR ETANCHE DANUBE



Ref. 100362

Type : Détecteur RF pour étanche Danube
 Finition extérieure : Blanc
 Puissance d'émission : <0.2 mW
 Dimensions (L x H x l) : 200 x 72 x 56 mm
 Emballage : Boite
 EAN : 3701124431868

Dimensions



Paramètres

Tension entrée : 220-240V AC
 Fréquence : 50~60Hz
 Température de travail : -20 °C / +60 °C
 Matériaux utilisés : PC + Inox 316L
 Poids Net : ≈ 0.160 Kg

Paramètres détecteur

Sensibilité		Temps de maintien		Lumière du jour	
I	● ● 100%	I	● ● 5s	I	● ● Disable
II	● ○ 75%	II	● ○ 90s	II	● ○ 50Lux
III	○ ● 50%	III	○ ● 5min	III	○ ● 10Lux
IV	○ ○ 10%	IV	○ ○ 15min	IV	○ ○ 2Lux

Réglage usine détecteur

Sensibilité : 100%
 Temps de maintien : 5 min
 Lumière du jour : désactivé

Accessoires fournis

Clip + presse étoupe + connecteurs rapides



Compatible avec

Réf.757911-150111: DANUBE ETANCHE LED INT 655 X 58MM 18W 4000K
 Réf.757921-150121: DANUBE ETANCHE LED INT 1255 X 58MM 35W 4000K
 Réf.757951-150151: DANUBE ETANCHE LED INT 1555 X 59MM 50W 4000K
 Réf.757981-150181: DANUBE ETANCHE LED INT 1855 X 59MM 58W 4000K
 Réf.100384 : DANUBE CCT ETANCHE LED 1255 X 58MM 35W CCT
 Réf.100385 : DANUBE CCT ETANCHE LED 1555 X 59MM 50W CCT