Fiche - KCV1083 - Urmet

Kit micro centrale 1 porte + tête de lecture Urmet - Lecture/écriture - Gestion VisiosoftWeb

Réf KCV1083

266.52€[TTC*]

Voir le produit : https://www.domomat.com/104338-kit-micro-centrale-1-porte-tete-de-lecture-urmet-lectureecriture-gestion-visiosoftweb-urmet-kcv1083.html

Le produit Kit micro centrale 1 porte + tête de lecture Urmet - Lecture/écriture - Gestion VisiosoftWeb est en vente chez Domomat !



KIT MICRO-CENTRALE CV1083 + T25VK2

KCV1083

Kit micro-centrale 1 porte + T25VK2 - Mode Lecture/Ecriture - Gestion sous VisiosoftWeb

Kit Contrôle d’accès composé d’une micro-centrale CV1083 et d’une tête de lecture T25VK2
Gestion 1 porte Résidents/VIGIK via www.visiosoftweb.com en Lecture/Ecriture.
Parfaitement adapté pour la gestion du contrôle d’accès via platine à boutons.
Boîtier en ABS jaune
* Avec la référence MIGIPCV, migration d’un site L/E hébergé sur VisiosoftWeb et équipé de CV1083 (et/ou CVHFLE) en site connecté (2 modes de gestion disponibles : IP / GPRS). L’ajout de matériel lié au passage à un site connecté est non inclus.
Fabriquée en France.

Caractéristiques Techniques

•Nombre de clés max.: 5000
• Nombres de services VIGIK : 200
• Compatible avec platines 2Voice URMET
• Gestion et programmation à distance sur VisiosoftWeb (www.visiosoftweb.com)
• INT/IP (RS485) intégré permettant de la faire évoluer en version IP ou GPRS
• Compatible avec tête de lecture 2 fils V2
• Distance entre centrale et tête de lecture: 100 mètres
• Borniers débrochables (borniers de boutons de sortie, lecteur de proximité, alimentation)
• Voyants de programmation et d’alimentation
• Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A
• Pile compatible : CR1225
• Gamme de température : - 20 °C à +60° C

Fonctionnalités

•Mémoire de données amovible avec gaine thermo. Contient toutes les données de la centrale.
Elle doit être connectée à la CV1083 pour fonctionner. En cas de panne de la micro- centrale, la mémoire peut être utilisée sur une autre centrale CV1083 qui fonctionnera alors comme la précédente.

Compatibilité

Dans le souci permanent de l’amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

KIT MICRO-CENTRALE CV1083 + T25VK2

- Compatibles Platines 2Voice
- Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
- Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS et HBS
- Non compatible SARAH

Alimentations conseillées :
- Contrôle d’accès seul, Réf. : 8500/2
- Avec interphonie, Réf. : 12012400

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

2VOICE - Lecture écriture

Caractéristiques

Poids : 0,6 kg

Dimensions : 70 x 70 x 20 mm

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droitde modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr