

Fiche - WE001 - Hager





**Interrupteur va-et-vient Essensya
Hager - Blanc - 10A - Sans plaque**
Réf WE001

4.73€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/68390-interrupteur-va-et-vient-essensya-hager-blanc-10a-sans-plaque-hager-we001.html>

*Le produit Interrupteur va-et-vient Essensya Hager - Blanc - 10A - Sans plaque
est en vente chez Domomat !*





WE001



Interrupteur va-et-vient Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche simple
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

Modèle

Type de commutation	Interrupteur
---------------------	--------------

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Poussoirs	No

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	24 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x36
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	brillant

Installation, montage

Type de montage	encastré/saillie/goulotte
-----------------	---------------------------

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de contact	va et vient
Type de connexion	cage sans vis
Équipement	
Éclairage	sans éclairage (non éclairable)
Interrupteur de chauffage	Non
Standards	
Homologations	EN 60669-1
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP21
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C
Identification	
Série	essensya
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type d'interrupteur pour appareils	No
Mots clés	appareillage mural ; encastré ; essensya ; interrupteur va et vient ; Interrupteur ; Commutateur ; Bouton ; Levier ; Manette ;
Pictogrammes	
Symbole WA	INSTALLATEUR.JPG